

POS-КОМПЬЮТЕР CHECKWAY SHERMAN-J



ПАСПОРТ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Назначение и область применения

POS-компьютер CheckWay Sherman-J (далее – Изделие) предназначен для получения, обработки и хранения информации, представленной в цифровом виде, вывод её на устройства отображения, выполнения кассовых операций.

Изделие применяется в кассах и киосках самообслуживания, в магазинах оптово-розничной торговли.

1.2. Технические характеристики Изделия

Процессор: Intel Celeron J1900 2.0GHz

Оперативная память: DDR3L, SO-DIMM, 4Гб или 8Гб

Накопитель: твердотельный, SATA, 120Гб или 128Гб

Интерфейсы: RS-232 – 7 портов (COM2, COM3 – 0/5/12В), USB 2.0 – 7 портов, USB 3.0 – 1 порт, PS/2 – 2 порта, LAN – 2 порта, VGA – 1 порт, HDMI – 1 порт, Line-out – 1 порт, Line-in – 1 порт.

Крепление VESA: 75x75, 100x100.

Система охлаждения: пассивная.

Материал корпуса: алюминий.

Габаритные размеры: 178 x 111 x 53 мм.

Рабочая температура: от плюс 10° до плюс 50°С.

Параметры блока питания:

- вход: переменное напряжение, 230В, 50Гц;
- выход: постоянное напряжение, 12В, 5А;
- мощность: 60Вт.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИИ

В состав Изделия входят:

- POS-компьютер CheckWay Sherman-J;
- блок питания;
- кабель питания;
- крепление VESA;
- комплект крепежа;
- паспорт;
- упаковка.

Изделие может поставляться с твердотельным накопителем объемом 120 или 128Гб, а также модулем оперативной памяти на 4 или 8 Гб.

3. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На элементы питания, внешний блок питания, соединительные кабели и переходники, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличие механических повреждений корпуса, разъемов, кабелей и иных наружных деталей;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;
- подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления;

–повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

–неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное ПО.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 10°C до плюс 60°C, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 10°C до плюс 60°C, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 10°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 60 Вт.

Изделие должно быть подключено к защитному заземлению. Подключение Изделия должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО). Эксплуатация Изделия без защитного заземления и УЗО не допускается.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

POS-компьютер CheckWay Sherman-J заводской № _____
прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия